



Последовательность программирование радиобрелков

1. Войти в режим программирования брелков


1.1 Перед началом программирования на экране никаких символов нет




1.2 Нажать кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT




1.3 Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "PARAMETER"



1.4 Нажать кнопку <-> несколько раз до появления на экране меню "Radio"




1.5 Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "ADD Start" - добавление брелков в память приемника.




2. Добавить брелки


2.1 Нажать кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой "hidden button".




2.2 Нажать две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.




2.3 На экране появится надпись "relise", а затем "desired button".



2.4 Нажать кнопку брелка-передатчика, от которой должны двигаться (открываться и закрываться) ворота



2.5 На экране появится надпись "OK 01" (что говорит об успешном программировании брелка), а затем "hidden button".



2.6 Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2.2 - 2.5 со всеми остальными брелками



2.7 После записи всех необходимых брелков в память радиоприемника нажать одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

